

TÉLÉCOMMANDE LYNX HF



GESTIONS



TEMPS RÉEL



LECTURE/ÉCRITURE



AUTONOME

EN QUELQUES MOTS...

- Télécommande HF 433 et 868 Mhz
- 4 boutons
- HF uniquement ou bitechnologie (HF+prox)
- Format porte-clés avec anneau métallique ultra robuste
- Numéro de série gravé sur l'anneau de la télécommande
- Programmation ultra rapide par série, jusqu'à 3000 télécommandes
- Personnalisation de la télécommande avec logo client

TÉLÉCOMMANDES TECHNOS HF

868 MHZ

1701-0001	TEL868-0	Avec code site Noralsy - Pour gestion temps réel ou gestion autonome
1701-0010	TEL868-0-P	Emetteur TEL868-0 avec personnalisation logo client

433 MHZ

1701-0003	TEL433-0	Avec code site Noralsy - Pour gestion temps réel ou gestion autonome
------------------	-----------------	--

TÉLÉCOMMANDES BITECHNOLOGIE : HF + PUCE DE PROXIMITÉ INTÉGRÉE

868 MHZ

1702-0001	TELP868-8	Bi-technologie avec code site Noralsy - Pour gestion temps réel ou gestion autonome
1702-0002	TELP868-8-P	Emetteur TELP868-P avec personnalisation logo client

433 MHZ

1702-0005	TELP433-6	Bi-technologie avec code site Noralsy - Pour gestion lecture écriture
------------------	------------------	---



POUR EN SAVOIR



Consultez ou téléchargez tous les documents relatifs à ce produit en flashant ce QRcode

PRODUITS ASSOCIÉS

RÉCEPTEURS HF	1201-0001	LHF868-R5-1	868 Mhz - Gestion temps réel - 1 relais
	1201-0002	LHF868-R5-4	868 Mhz - Gestion temps réel - 4 relais
	1201-0003	LHF433-1	433 Mhz - Gestion autonome - 1 relais
	1201-0004	LHF433-4	433 Mhz - Gestion autonome - 4 relais
	1201-0005	LHF868-1	868 Mhz - Gestion autonome - 1 relais
	1201-0006	LHF868-4	868 Mhz - Gestion autonome - 4 relais
PROGRAMMATEURS	3401-0002	LECK-U2	Lecteur/encodeur USB pour la programmation des badges pour centrales en lecture/écriture

CARACTÉRISTIQUES

NOUVELLES RÉFÉRENCES	1701-0003	1702-0005	1701-0001	1702-0001
ANCIENNES RÉFÉRENCES	TEL433-0	TELP433-6	TEL868-0	TELP868-8
Fréquence de réception	433 MHz		868 MHz	
Portée	50 m en champ libre			
Nombre de boutons	4			
Code site	Oui	Oui	Oui	Oui
Bitechnologie	×	Oui	×	Oui
Prog. autonome	●	×	●	●
Prog. TELU-B	●	×	●	●
Prog. CampikeyWeb	×	✓	×	×
Prog. Baticonnect	✓	×	✓	✓
Identification	Numéro unique gravé sur la partie métallique du boîtier			
Alimentation	1 Pile lithium 3 V type CR2032			
Durée de vie de la pile	Environ 5 ans (pour 8 utilisations par jour)			
Voyant	Témoin de Signalisation d'émission (avec clignotement lent lorsque la pile faiblit)			
Fonction rolling code	Oui (avec récepteur LHF433 et LHF868)	Non	Oui (avec récepteur LHF433 et LHF868)	
Boîtier	ABS + ZAMAC - fermeture par 4 vis M1.4			
Température	Fonctionnement : -20°C / +55°C - Stockage : -30°C / +70°C			
Dimensions / Poids	64 x 40 x 12 mm / 60 g (avec la pile)			
Indice de protection	IP64 / IK09			
Normes CE	EN50082 / EN55022 classe B - EN300220-1 / EN301489-3			

● Compatible

✓ Recommandé

× Non pertinent, non disponible

SPÉCIFICITÉS



Les télécommandes Noralsy peuvent être personnalisés sur demande (gravure de numéro, impression de logo ou d'adresse...).

POUR PLUS D'INFORMATION, RAPPROCHEZ-VOUS DU SERVICE COMMERCIAL.

 **01.49.62.20.20**

 **DEVIS@NORALSY.COM**

Les télécommandes recommandées pour la gestion autonome et temps réel présentent des numéros de série qui se suivent.

Une programmation rapide de l'ensemble des télécommandes peut être réalisé grâce aux outils de programmation.