



Bornier entrées

5 -
6 + 10 à 18 Vcc
7 : appel codé venant du poste extérieur
12 : appel codé à la centrale de conciergerie
N2 : mise en service deuxième note d'appel

Bornier sorties

P : appel à la centrale de conciergerie du 1 poste intérieur 1
7A : appel au poste intérieur 1
P : appel à la centrale de conciergerie du 2 poste intérieur 2
7A : appel au poste intérieur 2
P : appel à la centrale de conciergerie du 3 poste intérieur 3
7A : appel au poste intérieur 3
P : appel à la centrale de conciergerie du 4 poste intérieur 4
7A : appel au poste intérieur 4

PROGRAMMATION

- 1- Alimenter l'appareil et enlever le cavalier **SW**
- 2- Envoyer les codes usager à programmer moyennant le clavier ou le répertoire de noms de la platine de rue.

a) : Dans le cas d'un clavier.

- Composer le code d'appel A + 3 chiffres du poste N°1.
- Composer le code d'appel A + 3 chiffres du poste N°2.
- Composer le code d'appel A + 3 chiffres du poste N°3.
- Composer le code d'appel A + 3 chiffres du poste N°4.

b) : Dans le cas du répertoire de noms.

- Sélectionner le nom correspondant au poste N°1 et appuyer sur la touche **APPEL**.
- Sélectionner le nom correspondant au poste N°2 et appuyer sur la touche **APPEL**.
- Sélectionner le nom correspondant au poste N°3 et appuyer sur la touche **APPEL**.
- Sélectionner le nom correspondant au poste N°4 et appuyer sur la touche **APPEL**.

- 3- Insérer le cavalier **SW**.

L'appareil produit deux types de notes d'appel :

a : Note continue bitonale qui a une durée minimum d'une seconde;

b : Sonnerie de 0,6 seconde qui se répète toutes les 2 secondes pendant toute la durée de l'appel avec un minimum de 2 sonneries.

L'appareil est fourni déjà programmé avec la note **a**. Pour programmer la note **b** il faut envoyer au **CD/204** le code d'appel A010, pour revenir à la note **a** il faut envoyer le code d'appel A000. La modification de la note d'appel doit être effectuée en mode programmation (cavalier **SW** retiré).

NOTICE DU CD/204

NORALSY

Siège social : 37, rue GAY LUSSAC
94430 CHENNEVIERES